



DECT Senza segreteria telefonica

## Modello premium KX-PRS110

Informazioni generali	Colore	Bianco
	Ricevitore (Qtà)	1
	Frequenza	1,9 GHz
	Range frequenze	1,88 GHz - 1,90 GHz
	N. di canali	120 canali
	Sistema	DECT
	GAP	Si
	N. linee telefoniche	1
	Ricevitori multipli	Fino a 6 ricevitori
	Unità base multiple	Fino a 4 unità base
	Lingua LCD	Inglese, Tedesco, Spagnolo, Norvegese, Francese, Italiano, Danese, Olandese, Svedese, Finlandese, Greco, Turco, Portoghese, Catalano
	Connessione Wi-Fi®	-
	Connessione dispositivo mobile	-
	SO Android™	-
Risparmio energetico	Bassa potenza radio	S
	Modalità Eco One Touch	S
Smartphone Connect	Smartphone Connect	-
	Funzioni multiple smartphone	-
	Dispositivi supportati	-
	Standard rete wireless	-
	Configurazione semplificata	-
	Modalità ripetitore Wi-Fi	-

	Copia rubrica da smartphone	-
	Copia suonerie da smartphone	-
	Copia sfondi da smartphone	-
	Conference call tra linea fissa esterna e smartphone	-
	Trasferimento linea fissa esterna (tra smartphone e ricevitori)	-
	Riproduzione messaggi segreteria	-
Funzioni utili	Compatibile con trovachiavi	S
	Trovachiavi multipli	Fino a 4 trovachiavi
	Ripetitore disponibile	S
	Audio chiaro	S
	Riduzione dei disturbi	S
	Sistema audio personalizzato (equalizzatore)	Acuti/Bassi
	Alimentazione di riserva	-
	Baby monitor	S
	Tasto di navigazione	-
	Risposta con qualsiasi tasto	S
	Modalità notturna	S
	SMS	-
	Limitazione chiamate	S
	Chiamate di emergenza	-
	Conference call con linea esterna	* A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo.
	Condivisione chiamata	* A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo.
Citofono (da ricevitore a unità base)	-	

	Citofono (da ricevitore a ricevitore)	* A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo.
	Orologio	S
	Calendario/Pianificatore	S
	Sveglia avanzata (un giorno della settimana / Snooze)	S/S
	Sveglia (Risveglio/Promemoria)	S/S
	Funzione Bluetooth® auricolare (supporto HSP)	-
	Funzione cuffie/altoparlante audio (supporto A2DP)	-
	Supporto per Google Play™	-
ID chiamante/Rubrica	ID chiamante	S
	Memoria ID chiamante	* Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico.
	ID chiamante in attesa	* Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico.
	Suoneria / ID suoneria categoria	* Richiede la registrazione nella funzione Rubrica.
	Colori di visualizzazione categoria	-
	ID nome del chiamante (ricevitore)	-
	ID nome del chiamante (unità base)	-
	Lingua ID nome del chiamante	-
	Blocco delle chiamate in entrata	* Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico.
	Memoria rubrica ricevitore (nome/numero)	-
	Memoria rubrica unità base (nome/numero)	(16 car/24 cifre)
	Rubrica condivisa	S
	Copia rubrica (da ricevitore a ricevitore)	-

	Copia rubrica da dispositivo mobile tramite Bluetooth	-
	Composizione veloce (ricevitore)	S
	Composizione veloce (unità base)	-
	Selezione concatenata	S (ricevitore)
Ricevitore	LCD	240 x 320 pixel (QVGA)
	LCD a colori retroilluminato	Bianco
	Touch screen	-
	Fotocamera anteriore	-
	Fotocamera posteriore	-
	Flash al LED	-
	GPS	-
	Slot scheda di memoria SD	-
	Presca USB	-
	Tastierino illuminato	Bianco
	Altoparlante (livelli di volume)	S (6 livelli)
	Funzionamento con icone (numero di icone)	S (9)
	Abbinamento suoneria (tono + melodia)	40 (10+30)
	Melodia polifonica suoneria	32 corde
	Livelli di volume suonerie	6 + OFF
	Livelli di volume ricevitore	4,0
	Memoria riselezione	* La visualizzazione del nome richiede la registrazione nella rubrica.
	Cifre del numero da riselezionare	24,0
	Riselezione automatica	S
	Indicatore suoneria/addebito (colore)	-

	Attesa	S
	Mute	S
	Blocco tasti	S
	Jack auricolare	-
	Impugnatura sicura	-
	Tasti a corsa breve	S
	Possibilità montaggio a parete (caricatore)	-
Unità base	Tastierino	-
	Ricevitore a filo (funzionamento in assenza di alimentazione)	-
	Display	-
	Altoparlante (livelli di volume)	-
	Abbinamento suoneria (tono + melodia)	-
	Livelli di volume suonerie	-
	Memoria riselezione	-
	Riselezione automatica	-
	Attesa	-
	Mute	-
	Cerca ricevitore	S
	Montaggio a parete	-
Segreteria telefonica	Segreteria telefonica	-
	Durata totale registrazione	-
	Ricerca veloce avanti e indietro messaggi	-
	Avviso messaggio udibile	-
	Notifica nuovo messaggio	-

	mediante chiamata	
	Lingua di annuncio della notifica di nuovo messaggio	-
	Notifica nuovo messaggio mediante SMS	-
	Elenco visivo messaggi (LCD ricevitore)	-
	Registrazione conversazione	-
	Volume altoparlante (altoparlante dell'unità base)	-
	Screening chiamate (ricevitore)	-
	Screening chiamate (unità base)	-
	Lingua del messaggio di benvenuto preregistrato	-
	Funzionamento a distanza da ricevitore	-
	Funzionamento a distanza dall'esterno (DTMF)	-
	Risparmio tariffa (Nuovi messaggi registrati / Nessun nuovo messaggio)	-
Accessori	Trovachiavi incluso (Qtà)	-
	Ripetitore incluso	-
	Clip per cintura incluso	-
Ricevitore aggiuntivo	Ricevitore aggiuntivo	S (KX-PRSA10)
	Batteria ricaricabile	Ni-MH (AAA x 2)
	Durata conversazione	Fino a 12 ore
	Durata standby	Fino a 150 ore
	Durata ricarica	Circa 7 ore
Consumo energetico	Consumo in standby	0,6 W

Dimensioni/Peso	Dimensioni unità base (L x P x H)	Circa 78 mm x 52 mm x 80 mm
	Dimensioni ricevitore (L x P x H)	Circa 47 mm x 26 mm x 145 mm
	Dimensioni caricatore (L x P x H)	Circa 78 mm x 52 mm x 80 mm
	Dimensioni trovachiavi (L x P x H)	-
	Dimensioni ripetitore (L x P x H)	-
	Peso unità base	Circa 90 g
	Peso ricevitore inclusa batteria	Circa 110 g
	Peso caricatore	Circa 70 g
	Peso trovachiavi	-
	Peso ripetitore	-

Copyright © 2014 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA:  
07409680969